Delock FAKRA Z Stecker Federpin zum Löten 2 vorgestanzte Löcher

Kurzbeschreibung

Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x FAKRA Z Stecker
- FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau
- Pin: Messing vergoldet
- Befestigungsplatte: Stahl
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing
- Plastikgehäuse: PA66 GF30
- 2 vorgestanzte Löcher zur Montage
- Gewindetyp: M2.6
- Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316
- Maße (LxBxH): ca. 24,0 x 21,2 x 7,5 mm

Systemvoraussetzungen

- Zum Löten geeignetes Koaxialkabel

Packungsinhalt

- FAKRA Stecker

Artikel-Nr. 89826

EAN: 4043619898268

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag

HF

Abbildungen





© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Schnittstelle	
Anschluss:	1 x FAKRA Z Stecker
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	PA66 GF30
Kabeltyp:	RG-174
	RG-316
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	24 mm
Breite:	21,2 mm
Höhe:	7,5 mm
Farbe:	RAL 5021 Wasserblau

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.